NSE1650

最大容量1000W UPS 2U19インチラックマウントサイズ

■ 主な特長

- 自己診断を行う事により、自律的にバッテリーの劣化を確認し、バッテリー交換が必要な場合は警告を発します
- 切替時間の高速化を実施、約3～4msの短い時間で切り替えが可能です
- バックアップ機能の要となるバッテリーは、停電時のバックアップ運転から復旧を速やかに行う為の急速充電(クイックチャージ)とバッテリーの補充電である二つの充電方式を効率よく使用し、より早いバッテリーの復旧を行います
- 前面操作パネルから設定変更が可能です
- 2U19インチラックマウントサイズでサーバーラック等への収納が可能です

■ 技術仕様

出力	負荷容量:1650VA/1000W 出力電圧:100V/110V/115V/120V 選択 出力波形:正弦波 出力周波数:50/60Hz(自動認識)、47Hz～55Hz/50Hz、56Hz～65Hz/60Hz 出力電圧変動:(給電時) ±5% 正常電圧時、(バッテリー運転) ±3% 切替時間:ブラックアウト (停電) ;平均3ms ブランアウト (電圧低下) ;平均1ms バッテリー運転からの切替;平均1ms
入力	過電流保護:過負荷警報100%～120%、過負荷シャットダウン120%～190% 定格電圧:100V/110V/115V/120V 選択 入力周波数:47Hz～65Hz、50/60Hz 自動認識 効率:97% ノイズフィルター:EMI/RFI フィルター内蔵 過電流保護 (一次側):過電流プロテクター 入力電圧範囲: (-20%～+24%) 電力供給範囲 (-29%～+33%) 付属の専用ソフトウェアにより微調整が可能 自動電圧調整(昇圧/降圧 2段階): (+15%) ;降圧(強)、(+5%) ;降圧(弱)、(-12.5%) ;昇圧(強)、(-5%) ;昇圧(弱) サージ保護:216 Joules
バッテリータイプ	メンテナンスフリー 鉛シールドタイプ 12V、7Ah
電圧	DC36V
バックアップ時間、(目安) 50%負荷	14分
バックアップ時間、(目安) 100%負荷	4.5分
充電時間	充電量90%まで3時間
充電電流	2.5A (平均)
平均充電電圧、(各バッテリー)	急速充電時:14V/最大、トリクル充電時:13.2V～13.9V

バッテリー保護	過電流保護、過電圧保護 (SCR制御)、高温保護(CPU 制御) ※UPSの内部温度が45℃以上に上昇した場合、2.5分間充電を停止、1.5分間の充電を繰り返します。 内部温度が44度以下に低下した場合通常充電に戻ります。
バッテリー監視	バッテリーフェイル、バッテリー未接続時警報、毎時又は6日毎の自動検出
標準インターフェース	管理用ソフトウェアCD付属、RS232・USB・RJ45
操作パネル	LCD
警報音	バッテリーの警報：バッテリーロー、バッテリー異常電圧、異常接続時：過負荷 二次側ショート、オーバーヒート
バッテリー残量表示	液晶に表示
グリーンモード	1%～14%負荷 (付属専用ソフトウェアにより調整) 、 デフォルトはグリーンモード OFF
動作時周囲温度	0～40度
保管時温度	-15～55度
相対湿度	5～95% (結露なし)
動作時騒音	40dBA以下
安全規格	BSMI、CE
EMC	Class B、EN50091-2、FCC part15、IEC1000-2-2
品質管理システム	ISO9001
外形寸法	434 (幅) ×88 (高) ×468 (奥) mm
重量	23.5kg